

Parabéns por ter adquirido o Alka View v.1.1.0

Este manual irá guiá-lo através de todos os passos para instalação, configuração e uso do seu novo monitor de alcalinidade.

Instalação Física

- Conecte o cabo USB-C ao display
- Conecte a outra ponta do cabo (USB-A) na fonte
- Conecte a fonte na tomada
- Fixe o display no móvel do aquário, parede ou no lugar que for mais apropriado

Atenção

Faça a instalação na área mais seca disponível. Evite locais com respingos de água ou alta umidade.

Conexão à Rede Wi-Fi

- Assim que o Alka View for energizado, o display mostrará a mensagem **"Acesse o Portal Wi-Fi"**
- Pegue seu celular, iPhone ou Android e acesse as configurações de Wi-Fi;
- Uma rede chamada **Ruperto_Reef** irá aparecer. Selecione-a;
- Caso uma senha seja solicitada, digite **12345678** e confirme. Se a senha não for solicitada a conexão ocorrerá normalmente da mesma forma;
- Automaticamente, o browser será aberto na página do portal. Caso isso não ocorra, abra um browser no celular e digite o IP **192.168.4.1**
- Já dentro do portal, selecione a sua rede Wi-Fi;
- Digite a senha e aguarde a conexão.

Sequência de Conexão

Se tudo der certo, o display irá reagir mostrando as seguintes mensagens em sequência:

1. **"Conectando Wi-Fi";**
2. **IP entregue por seu roteador** (anote este IP);
3. **"Procurando Aquarinos KH"** (busca automática);
4. **IP do seu Aquarino KH** (anote para eventual comparação);
5. **Informações de KH atual, mínimo, máximo, etc.** O LED do display assumirá a mesma cor do LED do Aquarino KH.

Configuração

Como o Aquarino KH foi encontrado automaticamente, bem como a Alcalinidade Alvo e a Margem de Tolerância, tudo que você precisará configurar é o **Modo Noturno**.

Modo	Funcionamento
Desativado	O Alka View ficará ligado 24 horas, 7 dias por semana sem desligar
Ativado	O Alka View desligará automaticamente às 00h00 e voltará a ligar às 06h00

Importante

Não esqueça de salvar a configuração após fazer as alterações.

Recursos e Botões

Botão Superior

Durante 00h00 às 06h00:

Se você pressionar o botão superior, o display ligará. Um novo pressionamento forçará o desligamento. Às 06h00 ligará automaticamente se você ligou e desligou.

Durante 06h01 às 23h59:

Se você pressionar o botão superior, o cabeçalho do display mostrará o IP do Aquarino. Um novo pressionamento alternará para o título padrão.

Pressionamento longo (mais de 3 segundos):

O display terá as credenciais do Wi-Fi apagadas e a mensagem "Acesse o Portal Wi-Fi" aparecerá indicando que o display está pronto para ser configurado ao Wi-Fi novamente.

Dica

Use o pressionamento longo quando mudar a senha do roteador, trocar o roteador ou em qualquer outra situação em que seja necessário usar o Alka View com outras credenciais.

Botão Inferior

Função:

A qualquer momento que o botão inferior for pressionado, o display reiniciará.